

ET50/ET55 企业级平板电脑

一台企业级平板电脑、多种附件和应用

ET50/ET55 是您一直梦寐以求的设备，它提供了选择所需内容以及所需功能的灵活性，以提高员工生产力，同时保持消费级时尚。

借助 ET50/ET55 先进的附件生态系统，除了选择适合您需求的操作系统和显示屏尺寸外，您还可以选择合适的附件来改善电池寿命、坚固性、扫描能力和携带选项。您可以从您所作的决定中获得一个具有优雅风格的企业解决方案，可以在从仓库到店面等地使用。



为日常全天候业务而构建

从连接开始

硬件的选择取决于员工的连接需求。在室内，ET50 的 802.11 a/b/g/n (Windows) 和 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i (Android) 支持可确保与您现有 WLAN 的兼容性。ET55 支持 4G LTE，可在世界各地的高速蜂窝数据网络上为员工提供强大的无线连接。

选择适合任务需求的屏幕尺寸

选择为您的业务应用提供合适的显示器尺寸——8.3英寸或10.1英寸显示器。

为环境选择合适的操作系统

选择适合您业务的操作系统 (OS) ——6.0 (Marshmallow) 或 Windows 10。ET50/ET55 都附带 Mobility Extensions (Mx)。Mx 通过更好地控制移动设备、应用程序访问权限和 Wi-Fi 性能和安全性，减少了 IT 支持时间，提高了 Android 用户的工作效率和延长了设备正常运行时间。

想象一下，通过一次性数据采集完成更多工作

您可以依靠 ET50/ET55 进行出色的企业级数据采集。可选的高级成像引擎可以按需添加，使员工能够采集多种一维或二维条码——条码显示在手机屏幕上或是打印在纸上，亦或是已损坏、有划痕或打印不良均可。集成的 800 万像素后置摄像头专为偶尔采集图像而设计，而 200 万像素前置摄像头适合视频通话。

坚固耐用，足以应对您的环境

ET50/ET55 由内而外经过精心设计，可满足日常商务使用需求。因此，当您的员工不小心把它掉落、将饮料洒在上面、在雨雪或非常多尘的区域使用时，他们都可享受持续、可靠的操作。采用 Native Damage Resistance™ 的 Corning™ Gorilla™ 玻璃 3 使我们的显示屏在实际使用时能够更好地耐受通常会导致玻璃故障的事件。

一台企业级平板电脑、多种附件和应用。

有关 ET50/ET55 企业级平板电脑的更多信息，请访问 www.zebra.com/et5x

IP65密封提供防尘设计，可以用高压水枪冲洗。虽然这款平板电脑的设计可以承受从3.2英尺/1米跌落到地面的冲击，但您可以使用我们坚固的框架提高跌落规格。

根据您的业务需求进行配置

标准配置包括 Google Mobile Services (GMS)。GMS提供集成的Google应用程序，如Gmail、Google Maps和Google Play Store。专业配置不含 Google GMS，几乎无需服务连接，从而在保持 Zebra 增值的同时保持系统隐私。这两种配置都基于Android Open Source (AOSP)。

高品质显示屏提供出色的触控体验

工作人员可以选择他们喜欢的数据输入模式（单指、戴手套或不戴手套；或有源手写笔）来采集签名、注释照片或电子文档、创建草图、做笔记等。ET50/ET55将电容式触控体验提升到更高水平——即使显示屏潮湿，也可以使用不同的输入模式。

让您的平板电脑持续工作，实现出色的生产力

当您通过扩展背板添加可选电池时，您几乎不需要停止使用平板电脑来补充电源，因为辅助电池可以为ET50/ET55内置电池供电。与内置电池不同，可选电池是热插拔的——如果电量不足，用户可以快速更换可选电池。效果如何？

结合扩展背板，平板电脑的电池容量可达 15,500 mAh（10 英寸版本），可在工作时持续运行，提升您的投资价值。

通过可穿戴扩展背板提高生产力

我们灵活的运营案例使员工能够轻松地在“可穿戴”选项之间切换，为多种工作带来舒适感。

扩展背板配有旋转手带，或独立手带，因此员工可以享受双手解放带来的灵活性。更换扩展背板的主电池盖，即可为您的平板电脑添加企业级数据采集功能。扩展背板只需拧入到位，您在订购时可以选择两个先进的扫描引擎 - SE4750 和 SE4710。两种选项都提供两种平板电脑尺寸。扫描引擎两侧的两个方便的扫描触发器可以轻松单手扫描。坚固框架上的螺丝点允许您添加所需的附件，为您的业务创建合适的平板电脑解决方案。可选的电池可以添加到多种扩展背板。

通过扩展坞和充电选项减少中断

为了进一步确保持续的生产力，可选的电池可以通过USB充电连接器在车辆中充电，也可以在可连接的4槽可选电池充电器中的后仓充电。此外，我们的 ShareCradles 允许您使用相同的底座为 ET50/ET55 和其他 Zebra 移动设备充电，这是一种附件策略，旨在降低您的附件成本。ShareCradles仅提供多插槽充电和多插槽以太网，可以连接和安装以利用后仓空间。用户可以使用标准USB充电线或坚固型充电线为自己的平板电脑充电，该坚固型充电线在猛拽时会脱落，从而保护平板电脑的生命周期。还有用于车辆、叉车、墙壁和桌面安装的底座/支架解决方案。零售商会非常喜欢扩展坞选项，因为它能够支持自助终端和壁挂式要求。多种单插槽底座包括一个仅充电底座，以及一个提供三个 USB 3.0 端口、以太网连接和一个 HDMI 端口的底座，以实现出色的外围设备连接。底座有两种风格——标准型和坚固型，可在坚固型框架中容纳平板电脑。

采集您需要的内容

虽然您可以将几乎任何支持蓝牙的扫描器连接到ET50/ET55，但 Zebra提供了两个额外的企业级扫描选项。独立蓝牙 CS4070 是一款袖珍型无线扫描器，可提供针对几乎任何表面上的打印或电子条码的出色扫描性能。轻巧的RS507指环式扫描器提供免持式扫描，适用于需要盘点的零售员工或送货司机。

提高耐用性

将坚固型框架添加到 8.3 英寸或 10.1 英寸中即可。ET50/ET55，跌落规格提高——适用于送货司机、维修技术人员和其他户外员工，以及仓库、自助店和花园商店户外区域的员工。标准跌落规格为从 3.2 英尺/1 米高处跌落至混凝土地面。带坚固框架，将跌落规格提高到 5.9 英尺/1.8 米

规格

市场和应用

物理参数

尺寸	8.3英寸平板电脑: 9英寸宽 x 5.9英寸(高) x 0.5英寸厚/ 228毫米(宽) x 150毫米(高) x 12.5毫米(厚) 10.1英寸平板电脑: 10.6英寸宽 x 7.1英寸(高) x 0.5英寸厚/ 269毫米(宽) x 181毫米(高) x 12.5毫米(厚)
重量	8.3英寸: 1.2磅/555克; 10.1英寸: 1.55磅/750克
显示屏	8.3英寸: 21厘米和10.1英寸: 25.6厘米; 1920x1200; Corning Gorilla 玻璃; 有源数字转换器(仅10.1英寸); 室外可视
触控屏	电容式10点多点触摸
背光	环境光传感器
键盘选项	虚拟; 蓝牙™; USB
扩展	易于添加附件的集成接口
连接性	底座连接端口 USB 3.0、HDMI、充电; 坚固型连接器; 用于坚固型底座接口: 全尺寸 USB 2.0 连接器、3.5mm 音频插孔、µUSB (用于充电)
通知	LED 闪光灯; 条码解码; 摄像头 LED 指示灯
音频	立体声扬声器和双麦克风(一个前置和一个后置)

性能参数

CPU	Windows: Intel 四核 1.59GHz (Turbo 频率 = 2.39GHz) 频率支持 64 位操作系统 Android: Intel 四核 1.33GHz (Turbo 频率 = 1.86GHz)
操作系统	Windows 10; Android 6
内存	Windows: 4GB LPDDR3 RAM; 64GB eMMC 闪存; 用户可访问的 micro SDXC 卡槽 (标准支持高达 2TB) Android: 2GB LPDDR3 RAM; 32GB eMMC 闪存; 用户可访问的 microSDXC 卡插槽 (标准支持高达 2 TB)

用户环境

工作温度	32°F 至 122°F/0°C 至 50°C
存储温度	-4°F 至 140°F/-20°C 至 60°C
跌落规格	标准: 无坚固框架的情况下从 3.28 英尺/1 米跌落至混凝土地面带有可选的坚固型外壳: 5.9 英尺/1.8 米跌落到混凝土, 符合 MIL-STD-810G 标准
密封等级	IP65
振动	运行: 随机振动 10-1000 Hz, 1.9g RMS, 每条轴持续 1 小时。非运行: 随机振动 10-1000Hz, 4.1g RMS
湿度	10% 到 90% 相对湿度 (无冷凝)

数据采集

扫描	Windows: 通过扩展背板附件提供: SE4750 或 SE4710 集成高级成像仪, 带硬件解码功能 Android: 通过扩展背板附件提供: SE4750 集成高级成像仪, 带硬件解码功能
后置摄像头	图像采集: 800 万像素自动对焦摄像头, 带用户可控的 LED 闪光灯、照明和瞄准; 照片、视频、签名和文档
前置摄像头	200 万像素 1080p 全高清, 针对视频协作和低照明条件进行了优化
视频	1080p (全高清, 1920 x 1080), 帧速率 = 30fps

无线通信

WLAN	Windows: 802.11 a/b/g/n; 用于发送和接收的双频段 2x2 MIMO Android: 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i; 用于发送和接收的双频段 2x2 MIMO
WWAN	带 HSPA+ 的全球 LTE 北美: 带 AT&T (HSPA+) 的 AT&T LTE 3G 回退; 带 EVDO 回退的 Verizon LTE
WPAN	Windows: 2 类, 蓝牙 v4.0 (Bluetooth Smart) Android: 2 类, 蓝牙 v4.1 (Bluetooth Smart)
GPS	GNSS 支持 GPS 和 Glonass, 采用用于辅助 GPS 的 LTO 技术, 同时几乎不影响自主操作
近场通信 (NFC)	P2P: ISO 18092; 读写器: ISO 14443 -A-B、MIFARE、FeliCa™、ISO 15693、NFC Forum 标签类型 1 至 4; 卡模拟: ISO 14443 -A-B-B'、MIFARE、FeliCa RF; 距离可达 3 cm

传感器

陀螺仪	根据角度动量保护原则保持方向
运动传感器	3 轴加速计, 支持动态屏幕定向、电源管理的运动传感应用
环境光传感器	自动调节显示屏亮度、键盘和显示屏背光
电子罗盘	独立 — 不依赖于 GPS

安全性

FIPS TAA 符合可选 SKU

外围设备和附件

配件包括: ShareCradles (4 插槽); 扩展坞; 车载底座; 单槽充电底座; 4 插槽可选电池充电器; 坚固框架; 扩展背板, 可轻松添加附件 (扫描器/手带和可选电池仓或手带和可选电池仓); 皮套; 替换电池、有源手写笔、屏幕保护器; 充电电缆等

法规

如需了解相关法规信息, 请访问 www.zebra.com/et5X
--

现场服务

- 移动服务调度
- 工单管理
- 资产跟踪
- 检测/维护
- 仪表读数

现场销售

- 路线规划/DSD
- 客户关系
- 售前/订单管理
- 营销/调查
- 移动支付

运输和物流业

- PoD/DSD 签收
- 堆场和仓库管理
- 路线/调度
- 货物/集装箱追踪
- 车队维护
- 资产管理

零售业

- 库存管理
- 辅助销售
- 价格验证
- 移动销售点 (MPOS)
- 加快结账

仓储和配送

- 仓库和堆场管理
- 退货处理
- EDI 事务

制造业

- 库存管理
- 供应线补货
- 安全测试
- 维护/维修
- 合规性验证
- 收货/上架/发货

电源

电池使用简况	充足电量可支持一个班次工作；可选充电电池支持持续工作
电池	8.3 英寸：5900mAh 可充电锂离子，用户可更换 10.1 英寸：8700mAh 可充电锂离子，用户可更换 可选热插拔 3.6V @ 6800mAh (24.4Whr) 备用电池，可用于 8.3 英寸或 10.1 英寸 ET50/ET55

保修

按照 Zebra 硬件保修声明的条款，在工艺或材料方面，ET50/ET55 可获得自发货之日起为期一 (1) 年的保修服务。如要查看完整的质量保修声明，请访问以下网址：
<https://www.zebra.com/warranty>

推荐的服务

Zebra OneCare 支持服务 (www.zebra.com/zebraonecare) 可提高设备的可用性和生产力。主要服务范围包括 24/7 全天候技术支持、设备诊断、综合质保以及设备更换和软件更新。还提供可选可视化服务。

Mobility DNA for Android

Mobility DNA 解决方案通过增加功能以及简化移动设备的部署和管理，帮助您从移动数据终端中获得更多价值。如需了解有关这些 Zebra 功能的更多信息，请访问 www.zebra.com/mobilitydna。Mobility DNA 仅适用于 Android 设备。功能因型号而异，且需要支持合同。如需了解所支持的解决方案，请访问：
<https://developer.zebra.com/mobilitydna>
除非另有说明，否则文中所述产品声明均基于 Zebra 内部测试。产品个体有差异，具体以实物为准。



了解更多产品和行业应用：www.zebra.com

斑马技术销售支持热线：4009201899

(注：如果您是铁通用户，请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)



上海

上海市静安区石门一路 288 号
兴业太古汇香港兴业中心二座
2801 & 2807 - 2812 2000040
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8393

北京

北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座
1203-1206 室 100013
电话: +86 10 5662 2000
传真: +86 10 5825 7426

广州

广州市林和西路 9 号
耀中广场 B3412-3415 室
510610
电话: +86 20 3810 7798
传真: +86 20 3810 7783

成都

成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
B 座 1511 室 610041
电话: +86 28 8333 7630
传真: +86 28 8556 6582

南京

南京市鼓楼区汉中路 2 号
金陵饭店亚太商务楼
8 楼 871 室 210005
电话: +86 25 6610 2619
传真: +86 25 6610 2619

武汉

武汉市武昌区中南路 7 号
中商广场写字楼 A 座
1817 室 430071
电话: +86 27 8773 7490
传真: +86 27 8773 7493

深圳

广东省深圳市福田区中心
四路一号嘉里建设广场
第一座 1704 室 518048
电话: +86 755 3305 3911
传真: +86 755 3651 3950

香港

香港九龙尖沙咀
广东道 30 号
新港中心 2 座 911 室
电话: +852 3622 2271
传真: +852 2157 0333

台北

台北市信义区松高路 9 号
统一国际大楼 13 楼
110
电话: +886 2 87299300
传真: +886 2 87299388

ZEBRA 和其标志性的 Zebra 头像是斑马技术 (Zebra Technologies) 的注册商标，已在全球多个司法管辖区注册。Android 是 Google LLC 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2024 Zebra Technologies Corp. 和/或其关联机构版权所有。

10/14/2024 HTML