

## FXP20 POS RFID 读写器

### 优化结账并提高销售点的可视性

Zebra FXP20 是一款专为零售环境设计的固定式 RFID 读写器。FXP20 将天线和读写器整合到一个小巧紧凑的集成设备中，该设备易于在销售点部署和配置。可调节的视觉和听觉指示为成功的扫描提供了快速反馈，使其适用于人工结账和自助结账，以及零售运营的库存控制和损失检测。



### 专为零售业设计

#### 先进的 RFID 技术

Zebra 为我们的 RFID 产品组合带来了多年的卓越工程设计，FXP20 继承了这一传统，不断进行测试和改进。其高性能和过滤杂散标签的能力提供了快速、准确的结账和库存管理。FXP20 在销售点读取 RFID 标签，减少相邻通道或附近显示器上的商品造成的干扰。

#### 紧凑的一体式设计

FXP20 将天线和读写器集成在一个小巧紧凑的设计中，可轻松适应多种零售应用和 workflows，从单一的销售点柜台到大型、复杂的零售业务都可轻松扩展。它可以在多个可用工作台上作为一个简单的垫板式读写器使用，而可选的适配器板则可以使该设备与平整的台面齐平。

#### 轻松部署和设置

Zebra FXP20 可快速轻松地集成到收银台和其他零售控制点，将其 USB 数据线连接到现有的销售点系统即可。Zebra 的 RFID 工具、API 和 SDK 通过易于理解的菜单和内置教程帮助您完成必要的配置步骤。

了解 FXP20 POS RFID 读写器如何帮助加快结账并在销售点实现库存控制自动化。

如需了解详情，请访问 [www.zebra.com/fxp20](http://www.zebra.com/fxp20)

# 规格

# 市场和应用

## 零售业

- 人工结账
- 自助结账
- 库存控制
- 损失检测

## 物理参数

尺寸	RFID Pad: 5.3英寸x 4.6英寸x 1.4英寸 136 毫米 x 117 毫米 x 36 毫米 适配板: 7.3 英寸 x 9.7 英寸 x 1.3 英寸 185 毫米 x 245 毫米 x 34 毫米
重量	266 克
电源	12VDC, 2A, 带直流连接器可锁定
可视状态指示器	3 个 LED 指示器多色灯 (绿色、蓝色、橙色)
声音状态指示器	3 个声级 (低、中和高) 可通过SDK管理
连接性	1 个 USB 主机 Type-B 可锁定

## 合规性

安全	EN 62368-1、IEC 62368-1、UL 62368-1
RF/EMI/EMC	FCC Pt.15 子部分 B 和 C、ICES-003, RSS-247、EN 302 208、EN 301 489-1/3&
SAR/MPE	47 CFR Part2.1091、RSS-102、EN 50364
其他	RoHS、WEEE

## 脚注

除非另有说明，否则所有产品声明均基于 Zebra 的内部测试。产品个体有差异，具体以实物为准。

## RF 参数

工作频率(UHF)	865 - 928 MHz 频段，可在全球多地提供支持
发射功率	10 至 27 dBm (SDK 限制)
接收器灵敏度	-78 dBm
天线方向	圆形极化
天线增益	-1 dBic (867 MHz) 1 dBic (915 MHz)

## 环境

工作温度	32° F 到 104° F / 0° C 到 40° C
存储温度	-40° 到 +158° F / -40° 到 +70° C
湿度	5-95% 无冷凝

了解更多产品和行业应用: [www.zebra.com](http://www.zebra.com)

斑马技术销售支持热线: **4009201899**

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 [contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com) 咨询)



<b>上海</b> 上海市静安区石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心二座 2801 & 2807 - 2812 200040 电话: +86 21 6010 2222 传真: +86 21 6288 8393	<b>北京</b> 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 1203-1206 室 100013 电话: +86 10 5662 2000 传真: +86 10 5825 7426	<b>广州</b> 广州市林和西路 9 号 耀中广场 B3412-3415 室 510610 电话: +86 20 3810 7798 传真: +86 20 3810 7783	<b>成都</b> 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1511 室 610041 电话: +86 28 8333 7630 传真: +86 28 8556 6582	<b>南京</b> 南京市鼓楼区汉中路 2 号 金陵饭店亚太商务楼 8 楼 871 室 210005 电话: +86 25 6610 2619 传真: +86 25 6610 2619	<b>武汉</b> 武汉市武昌区中南路 7 号 中商广场写字楼 A 座 1817 室 430071 电话: +86 27 8773 7490 传真: +86 27 8773 7493	<b>深圳</b> 广东省深圳市福田区中心 四路一号嘉里建设广场 第一座1704室 518048 电话: +86 755 3305 3911 传真: +86 755 3651 3950	<b>香港</b> 香港九龙尖沙咀 广东道 30 号 新港中心 2 座 911 室 电话: +852 3622 2271 传真: +852 2157 0333	<b>台北</b> 台北市信义区松高路9号 统一国际大楼13楼 110 电话: +886 2 87299300 传真: +886 2 87299388
---	--	---	---	---	--	---	--	--